

- 1º) DESENERGIZAR
- 2º) TESTAR,
- 3º) ATERRAR,
- 4º) SINALIZAR,
- 5º) TRABALHAR.

RUA 1067 - VERENA SCHUNKE KROEGER

RUA 1320 - INGRID KREUTZFELDT DUWE

- Todos os dispositivos de condicionamento terão indicação da condição operativa (verde-desligado e vermelho-ligado);
- Na parte interna de todos os quadros deve-se isolar (separar) as partes vivas, que devem ser completamente recobertas por uma Isolação (placa) poliporcionada e transportada, que só possa ser removida com chave ou ferramenta apropriada, através de pessoa habilitada e autorizada. Esta Isolação impedirá aproximação física intencional ou não das partes que apresenta riscos;
- Deverá ser apresentado externamente em todos as caixas os dizeres com as seguintes informações:
 - Plaqueta com as informações: "PERIGO ELETRICIDADE";
 - Plaqueta com as informações da tensão de trabalho: "380V (3F+N+T)";
- Identificar externamente todas as caixas com plaquetas fixadas na parte frontal das caixas, colocada no canto superior esquerdo, de 40 x 100mm;
- Os condutores de BT deverão ser identificados com as anilhas e cores para não haver inversão de fases. Segue relação de cores a serem utilizadas nos cabos:
 - Fase R - Preto
 - Fase S - Branco
 - Fase T - Vermelho
 - Neutro - Azul Claro,

- O projeto deverá ser mantido atualizado (em caso de qualquer alteração) e estar a disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa proprietária do estabelecimento, sendo estas medidas de inteira responsabilidade do contratante;
- Todos os materiais deverão satisfazer rigorosamente as normas técnicas vigentes e estas especificações; somente poderão ser utilizados nas obras peças de examinadas pela fiscalização. Todos os materiais deverão ser depositados em áreas adequadas de modo a permitir a separação dos diversos tipos e não intervir nos trabalhos de instalação e operação da obra;
- A fiscalização se reserva o direito de solicitar da contratada, ensaios de materiais previstos na ABNT, quando se fizer necessário;
- Os serviços e/ou materiais não aprovados ou que apresentarem vícios ou defeitos de execução e/ou fabricação serão substituídos, demolidos e/ou reconstruídos por conta exclusiva dos construtores e instaladores;
- Para a instalação e manutenção das instalações elétricas, deverão ser tomadas as medidas de segurança obrigatórias estabelecidas pela NR-10;
- Para executar este projeto deverão ser atendidas todas as orientações de segurança dispostos nesta nota e no memorial descritivo anexo, orientados pelos procedimentos descritos na norma NR-10.

Relé fotoelétrico a 3,00m do pisc

	Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" Y KA
	Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" Y KA
	Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" Y KA
	X A
	Dispositivo diferencial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA ou 300mA, conforme indicado.
	X V - Y Y KA
	Medidor
	Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "Ø" mm"
	Neutro - Azul claro
	Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
	Terra - Verde/Amarelo
	Retorno - Amarelo
	Campainha

		QUADRO DE ALTERAÇÕES	
–	10/10/24	EMIÇÃO INICIAL	–
REVISÃO	DATA	ASSUNTO	DESENHO

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA PEREIRA
ENG. ELETRICISTA - CREA/SC: 195.302-6
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 83.102.459/0001-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRET. MUN. DO PLANEJAMENTO E URBANISMO
GERÊNCIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PRANCHA
EL'

ESCALA
INDICADAS

01/3

CONTEÚDO

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

LOGRADOURO
RIJA 1067 - VERENA SCHÜNKE KROEGER

BAIRRO	RIO DA LUZ
--------	------------

ZONA	URBANA
------	--------

ART 9525632-5	LEVANTAMENTO CARLOS	PROJETO CARLOS	DESENHO CARLOS	ALTERAÇÕES REV. 00
------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------