


Av. São Paulo


Av. Porto Alegre




LEGENDA	
	Poste de concreto com 15,6 metros livre de altura
	Refletor LED 30° 230 W
	Caixa de passagem 30x30x30 com aterramento
	Padrão de entrada de energia com medidor e comando
	Cabo de cobre flex 3x10/16 mm² para distribuição de energia
	Cabo de cobre 35 mm² com haste de aterramento cada 10 metros
	Cojunto para-raios tipo franklin

- NOTAS:
- TODAS AS CONEXÕES DE ALIMENTAÇÃO DOS REFLETORES SERÃO FEITAS DENTRO DE UM QUADRO DE COMANDO COM BARRAMENTOS LOCALIZADO EMBORA DA PRIMEIRA CRUZETA.
 - O LAYOUT APRESENTADO ACIMA É TÍPICO PARA TODOS OS POSTES.
 - O ATERRAMENTO DO PARA-RAIO E DAS FERRAGENS SERÁ FEITO COM CABO DE COBRE NU 16 mm².
 - A DESCIDA DOS PARA-RAIOS E DAS FERRAGENS DEVERÃO SER CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO.


CONEXÃO DOS REFLETORES SEM ESCALA



MODELO DE INSTALAÇÃO DOS POSTES SEM ESCALA



VISTA LATERAL DE POSTE PROTEÇÃO E PROJETORES SEM ESCALA



VISTA FRONTAL DE POSTE PROTEÇÃO E PROJETORES SEM ESCALA






DIAGRAMA UNIFILAR SEM ESCALA



QUADRO DE CARGAS									
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Iluminação (230V)	Potência (W)	Corrente (A)	Disjuntor	Seção do Cabo	Distância do Cabo	Queda de Tensão (%)
1	Poste 1 e 2	220	34	7820	20,52	3x40 A	10 mm²	125,5	2,5
2	Poste 3 e 4	220	34	7820	20,52	3x40 A	16 mm²	205,1	3,2
TOTAL			68	15640					
DISJUNTOR GERAL PARA A UNIDADE CONSUMIDORA						3 x 80A			