

## ANÁLISE DE RISCO SPDA

Análise de Risco de Descargas Atmosféricas	
Cliente	Secretaria de Educação do Estado de Goiás - SEDUC
Projeto	CEPI Dom Veloso - Itumbiara
Endereço	RUA RIO VERDE, Nº362, CENTRO, ITUMBIARA- GO 75530-370

As principais zonas de estudo podem ser definidas:

Z0 - Fora da estrutura

Z1 - Dentro da estrutura

Para a zona Z0, considera-se que nenhuma pessoa está fora da estrutura e, portanto, o risco R1 nesta zona é nulo.

Para a zona Z1, não haverá estudo do risco econômico R4. O risco R1 para esta zona é considerado tendo em vista a presença de pessoas e é demonstrado no decorrer deste estudo.

Tabela 1 - Características da Estrutura e do Meio Ambiente				
Parâmetro	Comentário	Id	Valor	Referência
Densidade de descargas atmosféricas para o local estudado (1/km²/ano)	Consultado em: <a href="http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng/">http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng/</a>	Ng	9	INPE
Dimensões da estrutura	Estudo com formato prismático simples	L		0
		W		
		H		
	AD' (somente para construções com formatos complexos)	AD'	30085	
Fator de localização da	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	Cd	0,5	Tabela A.1
SPDA instalado	Estrutura não protegida por SPDA	Pb	1	Tabela B.2
Ligação Equipotencial	Sem DPS	Peb	1	Tabela B.7
Blindagem externa	Não se aplica	Wm1	-	-
		Wm2	-	
	Ks1=0,12*Wm1	Ks1	1	Eq B.5
	Ks2=0,12*Wm2	Ks2	1	Eq B.6

Tabela 2 - Linhas conectadas à estrutura				
Parâmetro	Comentário	Id	Valor	Referência
Linha de energia	Se aplica	Pli	1	Tabela B.9
Comprimento (m)	Padrão LI=1000	LI	1000	Metros
Fator de instalação	Aéreo	Cl	1	Tabela A.2
Fator tipo de linha	Linha de energia em AT (com transformador AT/BT)	Ct	0,2	Tabela A.3
Fator ambiental	Urbano	Ce	0,1	Tabela A.4
Blindagem da linha	Linha aérea ou enterrada, não blindada ou	RS	-	Tabela B.8
Blindagem, aterramento, isolamento	Linha aérea não blindada, Indefinida	Clidp	1	Tabela B.4
		Cli	1	
Estrutura adjacente	Dimensões da estrutura adjacente	Lj	0	0
		Wj	0	
		Hj	0	
Fator de localização da estrutura	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	Cdj	0,5	Tabela A.1
Tensão suportável do sistema interno	1,0 kV	Uw	1	Tabela B.8
		Ks4	1,000	Eq B.7
		Plid	1	Tabela B.8

Linha de sinal	Se aplica	Pli	0,5	Tabela B.9
Comprimento (m)	Padrão LI=1000	LI	1000	Metros
Fator de instalação	Aéreo	Cl	1	Tabela A.2
Fator tipo de linha	Linha de energia ou sinal	Ct	1	Tabela A.3
Fator ambiental	Urbano	Ce	0,1	Tabela A.4
Blindagem da linha	Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada	RS	-	Tabela B.8
Blindagem, aterramento, isolamento	Linha aérea não blindada, Indefinida	Clidd	1	Tabela B.4
		Cli	1	
Estrutura adjacente	Dimensões da estrutura adjacente	Lj	0	0
		Wj	0	
		Hj	0	
Fator de localização da estrutura	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	Cdj	0,5	Tabela A.1

## ANÁLISE DE RISCO SPDA

Tensão suportável do sistema interno (kV)	1,5 kV	Uw	1,5	Tabela B.8
		Ks4	0,667	Eq B.7
		Pld	1	Tabela B.8

**Tabela 3 - Características da Zona de Exposição**

Parâmetro		Comentário	Id	Valor	Referência
Tipo de piso		Agricultura, concreto	rt	1,00E-02	Tabela C.3
Proteção contra choque (estrutura)		Nenhuma medida de proteção	Pta	1	Tabela B.1
Proteção contra choque (linha)		Nenhuma medida de proteção	Ptu	1	Tabela B.6
Risco de incêndio ou explosão		Incêndio, Baixo	rf	1,00E-03	Tabela C.5
Proteção contra incêndio		Nenhuma providência	rp	1	Tabela C.4
Energia	Fiação Interna	Cabo não blindado – sem preocupação noroteamento no	Ks3p	1	Tabela B.5
	DPS	Nenhum sistema de DPS coordenado	Pspdp	1	Tabela B.3
Dados	Fiação Interna	Cabo não blindado – sem preocupação noroteamento no	Ks3t	1	Tabela B.5
	DPS coordenado	Nenhum sistema de DPS coordenado	Pspdt	1	Tabela B.3
Tipo de perigo especial		Nível médio de pânico (por exemplo, estruturas	hz	5	Tabela C.6

**Tabela 4 - Tipos de Perdas Inaceitáveis de Vida Humana - L1**

Parâmetro	Id	Valor	Referência
Ferimentos	Lt	1,00E-02	Tabela C.2
Danos Físicos	Lf1	1,00E-01	
Falhas de sistemas internos	Lo0	1,00E+00	
Número de pessoas na zona de perigo	nz	480	-
Número de pessoas na estrutura inteira	nt	480	
Horas por dia em que a estrutura se mantém ocupada	Thor	9	
Total de dias por ano em que a edificação se mantém ocupada	Tdia	253	
Tempo, em horas por ano, em que as pessoas estão presentes em um local perigoso	tz	2277	
$LU=LA=rt*lt*nz/nt*tz/8760$	LU=LA	2,60E-05	Eq. C.1
$LB=LV=rp*rf*hz*Lf*nt/tz/8760$	LB=LV	1,30E-04	Eq C.3
$LC1=LM=LW=LZ=Lo0*nz/nt*tz/8760$	LC= LM= LW= LZ	2,60E-01	Eq C.4

**Tabela 5 - Tipos de Perdas Inaceitáveis de Serviço ao Público - L2**

Parâmetro	Comentário	Id	Valor	Referência
D2 - Danos Físicos	-	Lf2	0	Tabela C.8
D3 - Falhas de sistemas interno	-	Lo2	0	
$LB2=LV=rp*rf*LF*nz/nt$		LB=LV	0	Eq. C.7
$LC2=LM=LW=LZ=Lo2*nz/nt$		LC= LM= LW= LZ	0	Eq. C.8

**Tabela 6 - Tipos de Perdas Inaceitáveis ao Patrimônio Cultural - L3**

Parâmetro	Comentário	Id	Valor	Referência
Perda cultural	Não se aplica	LF3	0	Tabela C.10
Valores	Cz - Valor do patrimônio cultural	Cz	0	Milhões de reais
	Ct - valor total da edificação e conteúdo da estrutura	Ct	0	
	$LB3=LV=rp*rf*LF*Cz/Ct$	LB=LV	0	Eq. C.12

**Tabela 6 - Perda Econômica - L4**

Parâmetro	Comentário	Id	Valor	Referência
Ferimento devido a choque	Não se aplica	Lt	0	Tabela C.12
Danos físicos	Outros	Lf	0,1	Tabela C.12
Falha de sistemas	Outros	Lo	0,0001	Tabela C.12
Valor dos animais na zona		ca	0	-
Valor da edificação relevante à zona		cb	0	
Valor do conteúdo da zona		cc	0	
Valor dos sistemas internos incluindo suas atividades		cs	0	
Valor total da estrutura		ct	0	
$LU=LA=rt*lt*ca/ct$		LU=LA	0	Eq. C.10
$LB=LV=rp*rf*hz*LF*(ca+cb+cc+cs)/ct$		LB=LV	0	Eq. C.12

# ANÁLISE DE RISCO SPDA

Valores	$LC=LM=LW=LZ=Lo*cs/ct$	LC= LM= LW= LZ	0	Eq. C.13
---------	------------------------	-------------------------	---	----------

**Tabela 7 - Área de Exposição Equivalente**

Parâmetro	Equação	Id	Valor	Referência
Estrutura	$Ad=L*W+2*(3*H)*(L+W)+pi*(3*H)^2$	Ad	3,01E+04	Eq. A.2
	$Am=2*500*(L+W)+pi*500^2$	Am	7,85E+05	Eq. A.7
Linha de energia	$Alp=40*L$	Alp	4,00E+04	Eq. A.9
	$Aip=4000*L$	Aip	4,00E+06	Eq. A.11
	$Adjp=Ljp*Wjp+2*(3*Hjp)*(Ljp+Wjp)+pi*(3*Hjp)^2$	Adjp	0,00E+00	Eq. A.2
Linha de dados	$Ald=40*L$	Ald	4,00E+04	Eq. A.9
	$Aid=4000*L$	Aid	4,00E+06	Eq. A.11
	$Adjd=Ljd*Wjd+2*(3*Hjd)*(Ljd+Wjd)+pi*(3*Hjd)^2$	Adjd	0,00E+00	Eq. A.2

**Tabela 8 - Número esperado Anual de Eventos perigosos**

Parâmetro	Equação	Id	Valor (1/ano)	Referência
Estrutura	$Nd=Ng*Ad*Cd*10E-6$	Nd	1,35E-01	Eq. A.4
	$Nm=Ng*Am*10E-6$	Nm	7,07E+00	Eq. A.6
Linha de energia	$NLp=Ng*Alp*Cip*Cep*Ctp*10E-6$	NLp	7,20E-03	Eq. A.8
	$Nlp=Ng*Aip*Cip*Cep*Ctp*10E-6$	Nlp	7,20E-01	Eq. A.10
	$Ndjp=Ng*Adjp*Cdj*10E-6$	Ndjp	0,00E+00	Eq. A.5
Linha de dados	$NLd=Ng*Alt*Cl*Cet*Ctt*10E-6$	NLd	3,60E-02	Eq. A.8
	$Nld=Ng*Aid*Cid*Ced*Ctd*10E-6$	Nld	3,60E+00	Eq. A.10
	$Ndjd=Ng*Adjd*Cdj*10E-6$	Ndjd	0,00E+00	Eq. A.5

**Tabela 9 - Avaliação da Probabilidade Px de Danos**

Probabilidade da descarga causar:		Equação	Id	Valor	Referência
Ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico		$Pa=P_{ta} \cdot P_b$	Pa	1,00E+00	Eq. B.1
Probabilidade da descarga na estrutura causar falha nos sistemas interno	Energia	$P_{cp}=P_{spdp} \cdot C_{ldp}$	Pcp	1,00E+00	Eq. B.2
	Dados	$P_{cd}=P_{spdd} \cdot C_{ldd}$	Pcd	1,00E+00	Eq. B.2
	Composição	$P_c=1-(1-P_{cp}) \cdot (1-P_{cd})$	Pc	1,00E+00	Eq. 14
Probabilidade da descarga perto da estrutura causar danos internos	Energia	$P_{mp}=P_{spdp} \cdot P_{msp}$	Pmp	1,00E+00	Eq. B.3
	Dados	$P_{md}=P_{spdd} \cdot P_{msd}$	Pmd	6,67E-01	Eq. B.3
Probabilidade da descarga na linha causar ferimentos a seres vivos por choque	Energia	$P_{up}=P_{tu} \cdot P_{eb} \cdot P_{ldp} \cdot C_{ldp}$	Pup	1,00E+00	Eq. B.8
	Dados	$P_{ud}=P_{tu} \cdot P_{eb} \cdot P_{ldd} \cdot C_{ldd}$	Pud	1,00E+00	Eq. B.8
Probabilidade da descarga na linha causar falhas de sistemas internos	Energia	$P_{wp}=P_{spdp} \cdot P_{ldp} \cdot C_{lp}$	Pwp	1,00E+00	Eq. B.10
	Dados	$P_{wd}=P_{spdd} \cdot P_{ldd} \cdot C_{ld}$	Pwd	1,00E+00	Eq. B.10
Probabilidade da descarga perto da linha causar falhas de sistemas internos	Energia	$P_{zp}=P_{spdp} \cdot P_{lip} \cdot C_{lip}$	Pzp	1,00E+00	Eq. B.11
	Dados	$P_{zd}=P_{spdd} \cdot P_{lid} \cdot C_{lid}$	Pzd	5,00E-01	Eq. B.11
Probabilidade da descarga em uma linha causar danos físicos	Energia	$P_{vp}=P_{eb} \cdot P_{ldp} \cdot C_{ldp}$	Pvp	1,00E+00	Eq. B.9
	Dados	$P_{vd}=P_{eb} \cdot P_{ldd} \cdot C_{ldd}$	Pvd	1,00E+00	Eq. B.9
Energia	$P_{msp}=(K_{s1} \cdot K_{s2} \cdot K_{s3p} \cdot K_{s4p})^2$		Pmsp	1,00E+00	Eq. B.4
Dados	$P_{mst}=(K_{s1} \cdot K_{s2} \cdot K_{s3d} \cdot K_{s4d})^2$		Pmsd	6,67E-01	Eq. B.4
$P_m=1-(1-P_{mp}) \cdot (1-P_{md})$			Pm	1,00E+00	Eq. 15

**Tabela 10 - Análise das Componentes de Risco para R1**

Risco		Id	Valor	Referência
$RA=Nd*Pa*LA$		RA	3,52E-06	Eq. 6
$RB=Nd*Pb*LB$		RB	1,76E-05	Eq. 7
$RC=Nd*Pc*LC$		RC	0,00E+00	Eq. 8
$RM=Nm*Pm*LM$		RM	0,00E+00	Eq. 9
Energia	$RUp=(NLp+Ndjp)*Pup*LU$	RUp	1,87E-07	Eq. 10
Dados	$RUd=(Nld+Ndjd)*Pud*LU$	RUd	9,36E-07	Eq. 10
$RU=(NL+Ndj)*Pu*LU$		RU	1,12E-06	Eq. 10
Energia	$RVp=(NLp+Ndjp)*Pvp*LV$	Rvp	9,36E-07	Eq. 11
Dados	$RVd=(Nld+Ndjd)*Pvd*LV$	Rvd	4,68E-06	Eq. 11
$RV=(NL+Ndj)*Pv*LV$		RV	5,61E-06	Eq. 11
Energia	$RWp=(NLp+Ndjp)*Pwp*LW$	RWp	1,87E-03	Eq. 12
Dados	$RWd=(Nld+Ndjd)*Pwd*LW$	RWd	1,87E-03	Eq. 12
$RW=(NL+Ndj)*Pw*LW$		RW	0,00E+00	Eq. 12
Energia	$RZp=Nlp*Pzp*Lz$	RZp	1,87E-01	Eq. 13
Dados	$RZd=Nld*Pzd*Lz$	RZd	4,68E-01	Eq. 13
$RZ=Ni*Pz*LZ$		RZ	0,00E+00	Eq. 13

## ANÁLISE DE RISCO SPDA

Tabela 11 - Análise das Componentes de Risco para R4				
Risco		Id	Valor	Referência
$RA=N_d*P_a*LA$		RA	0,00E+00	Eq. 6
$RB=N_d*P_b*LB$		RB	0,00E+00	Eq. 7
$RC=N_d*P_c*LC$		RC	0,00E+00	Eq. 8
$RM=N_m*P_m*LM$		RM	0,00E+00	Eq. 9
Energia	$Rup=(NLp+Ndjp)*Pup*LU$	RUp	0,00E+00	Eq. 10
Dados	$Rud=(NLd+Ndjd)*Pud*LU$	RUD	0,00E+00	Eq. 10
$Ru=(NL+Ndj)*Pu*LU$		RU	0,00E+00	Eq. 10
Energia	$Rvp=(NLp+Ndjp)*Pvp*LV$	Rvp	0,00E+00	Eq. 11
Dados	$Rvt=(NLt+Ndjt)*Pvt*LV$	Rvt	0,00E+00	Eq. 11
$RV=(NL+Ndj)*Pv*LV$		RV	0,00E+00	Eq. 11
Energia	$Rwp=(NLp+Ndjp)*Pwp*LW$	RWp	0,00E+00	Eq. 12
Dados	$Rwt=(NLt+Ndjt)*Pwt*LW$	RWd	0,00E+00	Eq. 12
$RW=(NL+Ndj)*Pw*Lw$		RW	0,00E+00	Eq. 12
Energia	$Rzp=Nlp*Pzp*LZ$	RZp	0,00E+00	Eq. 13
Dados	$Rzd=Nld*Pzd*LZ$	RZd	0,00E+00	Eq. 13
$RZ=Ni*Pz*Lz$		RZ	0,00E+00	Eq. 13

Tabela 12 - Análise do Risco						
Equação	Id	Valor	Referência	Tolerável	Risco de explosão ou hospital	Não
$R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ$	R1	2,79E-05	Eq. 1	1,00E-05	Atendimento ao público	Não
$R2=RB+RC+RM+RV+RW+RZ$	R2	0,00E+00	Eq. 2	1,00E-03	Perda de patrimônio cultural	Não
$R3=RB+RV$	R3	0,00E+00	Eq. 3	1,00E-04	Animais	Não
$R4=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ$	R4	0,00E+00	Eq. 4	1,00E-03	Avaliação econômica	Não
$RA+RB+RU+RV$	-	2,79E-05	-	1,00E-05		

Considerando que:

R1 numera o risco de perda de vida humana;  
 R2 numera o risco de perdas de serviço público  
 R3 numera o risco de perdas de patrimônio cultural  
 R4 numera o risco de perdas de valor econômico  
 RA numera a componente relacionado a seres vivos por choque elétrico (D1, S1)  
 RB numera a componente relacionado a danos físicos (D2, S1)  
 RC numera a componente relacionado à falha de sistemas internos (D3, S1)  
 RM numera a componente relacionada à falha de sistemas internos (D3, S2)  
 RU numera a componente relacionado a seres vivos por choque elétrico (D1, S3)  
 RV numera a componente relacionado a danos físicos (D2, S3)  
 RW numera a componente relacionada à falha de sistemas internos (D3, S3)  
 RZ numera a componente relacionada à falha de sistemas internos (D3, S4)

Conclui-se:

Dada a análise de risco e comparando com os valores de risco máximos sugeridos pela ABNT NBR5419-2 de 2015, a edificação não está protegida contra descargas atmosféricas, pois o risco é maior que o risco máximo tolerável.

## ANÁLISE DE RISCO SPDA

Análise de Risco de Descargas Atmosféricas	
Cliente	Secretaria de Educação do Estado de Goiás - SEDUC
Projeto	CEPI Dom Veloso - Itumbiara
Endereço	RUA RIO VERDE, Nº362, CENTRO, ITUMBIARA- GO 75530-370

Dado a necessidade do reforço do SPDA, um cenário é estudado com as seguintes variáveis modificadas:

Proteções Adotadas					
Proteção	Medida instalada	id	Valor	Referência	
SPDA instalado	Estrutura protegida por SPDA classe IV	Pb	0,2	Tabela B.2	
Proteção contra choque (estrutura)	Nenhuma medida de proteção	Pta	1	Tabela B.1	
Proteção contra choque (linha)	Nenhuma medida de proteção	Ptu	1	Tabela B.6	
Proteção contra incêndio	s operadasmanualmente, instalações de alarme manuais,	rp	0,5	Tabela C.4	
Ligação equipotencial	III-IV	Peb	0,05	Tabela B.7	
Energia	Fiação interna	Cabo não blindado – sem preocupação noroteamento no	Ks3p	1	Tabela B.5
	DPS	Nenhum sistema de DPS coordenado	Pspdp	1	Tabela B.3
Dados	Fiação interna	Cabo não blindado – sem preocupação noroteamento no	Ks3t	1	Tabela B.5
	DPS	Nenhum sistema de DPS coordenado	Pspdd	1	Tabela B.3

Dados os novos coeficientes acima, os novos valores de probabilidade e riscos são calculados:

Análise do Risco					
Equação	Id	Valor	Referência	Tolerável	Atende?
$R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ$	R1	2,66E-06	Eq. 1	1,00E-05	Sim
$R2=RB+RC+RM+RV+RW+RZ$	R2	0,00E+00	Eq. 2	1,00E-03	Não estudado
$R3=RB+RV$	R3	0,00E+00	Eq. 3	1,00E-04	Não estudado
$R4=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ$	R4	0,00E+00	Eq. 4	1,00E-03	Não estudado

Com a adição de dos seguintes componentes:

--SPDA classe IV e DPS III-IV.

Os valores dos riscos assumiram valores toleráveis segundo a norma NBR5419-2 de 2015.

Portanto, a solução acima se mostra eficaz à solução do problema. Abaixo os novos coeficientes demonstrados.

Avaliação da Probabilidade Px de Danos				
Probabilidade da descarga causar:	Equação	Id	Valor	Referência
Ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico	$Pa=Pta \cdot Pb$	Pa	2,00E-01	Eq. B.1
Probabilidade da descarga na estrutura causar falha nos sistemas interno	Energia $Pcp=Pspdp \cdot Cl dp$	Pcp	1,00E+00	Eq. B.2
	Dados $Pcd=Pspdd \cdot Cl dd$	Pcd	1,00E+00	Eq. B.2
	Composição $Pc=1-(1-Pcp) \cdot (1-Pcd)$	Pc	1,00E+00	Eq. 14
Probabilidade da descarga perto da estrutura causar danos internos	Energia $Pmp=Pspdp \cdot Pmsp$	Pmp	1,00E+00	Eq. B.3
	Dados $Pmd=Pspdd \cdot Pmsd$	Pmd	1,00E+00	Eq. B.3
Probabilidade da descarga na linha causar ferimentos a seres vivos por choque	Energia $Pup=Ptu \cdot Peb \cdot Pl dp \cdot Cl dp$	Pup	5,00E-02	Eq. B.8
	Dados $Pud=Ptu \cdot Peb \cdot Pl dd \cdot Cl dd$	Pud	5,00E-02	Eq. B.8
Probabilidade da descarga na linha causar falhas de sistemas internos	Energia $Pwp=Pspdp \cdot Pl dp \cdot Cl p$	Pwp	1,00E+00	Eq. B.10
	Dados $Pwd=Pspdd \cdot Pl dd \cdot Cl d$	Pwd	1,00E+00	Eq. B.10
Probabilidade da descarga perto da linha causar falhas de sistemas internos	Energia $Pzp=Pspdp \cdot Pl ip \cdot Cl ip$	Pzp	1,00E+00	Eq. B.11
	Dados $Pzd=Pspdd \cdot Pl id \cdot Cl id$	Pzd	5,00E-01	Eq. B.11
Probabilidade da descarga em uma linha causar danos físicos	Energia $Pvp=Peb \cdot Pl dp \cdot Cl dp$	Pvp	5,00E-02	Eq. B.9
	Dados $Pvd=Peb \cdot Pl dd \cdot Cl dd$	Pvd	5,00E-02	Eq. B.9
Energia	$Pmsp=(Ks1 \cdot Ks2 \cdot Ks3p \cdot Ks4p)^2$	Pmsp	1,00E+00	Eq. B.4
Dados	$Pmst=(Ks1 \cdot Ks2 \cdot Ks3d \cdot Ks4d)^2$	Pmsd	1,00E+00	Eq. B.4
$Pm=1-(1-Pmp) \cdot (1-Pmd)$		Pm	1,00E+00	Eq. 15

Análise das Componentes de Risco para R1					
Risco		Id	Valor	Referência	
RA=Nd*Pa*LA		RA	7,04E-07	Eq. 6	
RB=Nd*Pb*LB		RB	1,76E-06	Eq. 7	
RC=Nd*Pc*LC		RC	0,00E+00	Eq. 8	
RM=Nm*Pm*LM		RM	0,00E+00	Eq. 9	
Energia	RUP=(NLp+Ndjp)*Pup*LU		RUp	9,36E-09	Eq. 10

## ANÁLISE DE RISCO SPDA

Dados	$RUd = (NLd + Ndjd) * Pud * LU$	RUd	4,68E-08	Eq. 10
	$Ru = (NL + Ndj) * Pu * LU$	RU	5,61E-08	Eq. 10
Energia	$RVp = (NLp + Ndjp) * Pvp * LV$	Rvp	2,34E-08	Eq. 11
Dados	$RVd = (NLd + Ndjd) * Pvd * LV$	Rvt	1,17E-07	Eq. 11
	$RV = (NL + Ndj) * Pv * LV$	RV	1,40E-07	Eq. 11
Energia	$RWp = (NLp + Ndjp) * Pwp * LW$	RWp	1,87E-03	Eq. 12
Dados	$RWd = (NLd + Ndjd) * Pwd * LW$	RWd	9,36E-03	Eq. 12
	$RW = (NL + Ndj) * Pw * LW$	RW	0,00E+00	Eq. 12
Energia	$RZp = Nlp * Pzp * LZ$	RZp	1,87E-01	Eq. 13
Dados	$RZd = Nld * Pzd * LZ$	RZd	4,68E-01	Eq. 13
	$RZ = Ni * Pz * LZ$	RZ	0,00E+00	Eq. 13

Análise das Componentes de Risco para R4				
Risco		Id	Valor	Referência
$RA = Nd * Pa * LA$		RA	0,00E+00	Eq. 6
$RB = Nd * Pb * LB$		RB	0,00E+00	Eq. 7
$RC = Nd * Pc * LC$		RC	0,00E+00	Eq. 8
$RM = Nm * Pm * LM$		RM	0,00E+00	Eq. 9
Energia	$RUp = (NLp + Ndjp) * Pup * LU$	RUp	0,00E+00	Eq. 10
Dados	$RUd = (NLd + Ndjd) * Pud * LU$	RUd	0,00E+00	Eq. 10
	$Ru = (NL + Ndj) * Pu * LU$	RU	0,00E+00	Eq. 10
Energia	$RVp = (NLp + Ndjp) * Pvp * LV$	Rvp	0,00E+00	Eq. 11
Dados	$RVd = (NLd + Ndjd) * Pvd * LV$	Rvt	0,00E+00	Eq. 11
	$RV = (NL + Ndj) * Pv * LV$	RV	0,00E+00	Eq. 11
Energia	$RWp = (NLp + Ndjp) * Pwp * LW$	RWp	0,00E+00	Eq. 12
Dados	$RWd = (NLd + Ndjd) * Pwd * LW$	RWd	0,00E+00	Eq. 12
	$RW = (NL + Ndj) * Pw * LW$	RW	0,00E+00	Eq. 12
Energia	$RZp = Nlp * Pzp * LZ$	RZp	0,00E+00	Eq. 13
Dados	$RZd = Nld * Pzd * LZ$	RZd	0,00E+00	Eq. 13
	$RZ = Ni * Pz * LZ$	RZ	0,00E+00	Eq. 13