



NOTAS GERAIS:

CONDUTORES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC PARA 750V - 7PVC, ATQ. TIPO PRACTIC FLEX DA PRYSMAN, QUANDO NÃO INDICADO POR SEÇÃO 2,30mm ² DE SEQUÍDAD O SEGUINTE CADERNO DE COBRES:
FASES : (VIVELIMIN, 5 BRANCA E 1 PRETO);
NEUTRO : AZUL CLARA
TERRA : VERDE
RETORNO : AMARELA
CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE QUADROS OU EMBOITADOS NO PRISO DA ÁREA EXTERNA SERÃO DE COBRE, TIPO SINTENIM ¹ (2AV - 490C ATQ. TIPO FICAP, INDICADOS OS PRYSMAN, COM SEÇÃO MINIMAL CONFORME INDICADO EM PROJETO.
NAS EMENDAS DOS CABOS DEVERÃO SER SEGURAS AS DISPOSIÇÕES DO CADERNO TÉCNICO (RELACIONADO COM USO DE CONECTOR APROPRIADO), INCLUSIVE O USO DE FITA DE ADESIÃO COM BOM QUALIDADE.
TODA A FAIXA ELÉTRICA UTILIZADA NAS INSTALAÇÕES DA EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SE OBRIGATORIAMENTE SER DO TIPO ANTICHAMAS E RESPEITAR A NR 12424-2000, OU, SEJA, DEVERÁ SER LÂMINAS DE HALOGENÍO E GASES TOXICOS E COM BARRA EMISSÃO DE FUMAÇA COM ISOLAÇÃO PARA NO MINIMO 750V.
OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO DOUTOS E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA INDEPENDENTE, ONDE SERÃO CONECTADOS OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO, NÃO SENDO ADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO CONDUCTOR NEUTRO PARA O TERMO DE TERMO DE TERMO DE TERMO.
A CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DO CORRENTE DE TENSÃO DOS DISJUNTORES SEJA ELE DISJUNTOR GERAL, PARCIAL E/OU DIFERENÇAS SEJA DE 10 KA PARA 380V E 220V.
ELEOTRUTODS, PERILADOS E ELEOTRICALS EM MONTAGEM APARENTE SERÃO FIXADOS A CADA 1,3M, CONFORME DETALHES INDICADOS EM PROJETO.
EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS DE MONTAGEM DEVERÃO SER BANADAS NA OBRA.
OS CIRCUITOS DE INDUÇÃO RESISTIVA SERÃO PROTEGIDOS OS DISJUNTORES CURVA 9 (INCLAND, CHUV, ELE, TORN, AZUCL, E).
OS DISJUNTORES, GEL DO QD SER APOZADO (E).
TODAS AS PARTES METÁLICAS (QUADROS, DISJUNTORES, DOPF, ETC.) DEVERÃO ESTAR ATERRADAS.
OS CABOS DE LIGAÇÃO DAS LÂMINARIAS (PACHOS) DEVERÃO COM CABO PP 2x13mm ² (MINIMA), AS EMENDAS DOS FIOS DEVERÃO SER FEITAS POR CONECTORES ROQUESEGUROS, NÃO SERÃO ACETAS EMENDAS COM FITA ISOLANTE.
OS CIRCUITOS DE INDUÇÃO RESISTIVA SERÃO PROTEGIDOS OS DISJUNTORES CURVA 7C (LAMP, FLUOR, MAQU, LAVAR, GELAS, MOTORES, TOMA, A. SERVIÇO E

1 PROJETO ELÉTRICO - IMPLANTAÇÃO
ESCALA: 1:100