

	Empro Tecnologia e Informação ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 113/2024 Periférico	Versão 1.0
		Data: 29.02.2024

Objetivo

Apresentar a especificação técnica 113/2024 padrão de PERIFÉRICO para instruir processo de aquisição. O No-Break de 1.4Kva especificado atende as necessidades básicas para suprir quedas de energia, com capacidade para ligação de um micro, um monitor e uma impressora de pequeno porte em 115v, indicado para equipamentos onde a energia não pode ser interrompida.

OBS.: Validade desta Especificação é de 90 dias.

Especificação Técnica

113/2024 Periférico

Configuração mínima padrão

- 1) No-Break com potência de 1.4Kva;
- 2) Tensão de entrada automática Bivolt (115~127v e 220v);
- 3) Tensão de saída em 115v;
- 4) Botão ou chave de liga/desliga;
- 5) Leds que indicam as condições (status) do no-break;
- 6) Possuir função TRUE RMS (permite medir com precisão a rede elétrica independente de sua forma de onda e dos desvios de frequência);
- 7) Filtro de linha integrado com protetor de surtos, compatibilidade com a norma brasileira (NBR);
- 8) Com baterias internas, e proteção contra descarga total das baterias;
- 9) Recarga automática das baterias, mesmo com o no-break desligado;
- 10) Com pelo menos 4 (quatro) tomadas de saída com tensão nominais de 115v (Neutro / Fase / Terra);
- 11) Acionamento do inversor em um tempo de resposta máximo de 1ms;
- 12) Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
- 13) Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro;
- 14) Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearme automático;
- 15) Proteção contra sobreaquecimento no inversor com desligamento automático;
- 16) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START);
- 17) Com porta fusível externo (para troca);
- 18) Com capacidade de suportar no mínimo 25 minutos um micro com monitor 17" e uma impressora de pequeno porte (Jato de Tinta).
- 19) Modelo ofertado deverá estar em linha de produção, não será aceito produto descontinuado;
- 20) Com todos os cabos / acessórios / manuais / programas / drivers / CD que acompanham o modelo do no-break, sendo desnecessária a aquisição de qualquer item para o perfeito funcionamento do equipamento e a ligação na rede elétrica em 115v;

	Empro Tecnologia e Informação ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 113/2024 Periférico	Versão 1.0
		Data: 29.02.2024

Condições de Execução

Prazo e Local de Entrega

Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais indicados pela Administração ou Empro dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias e ter seu correto funcionamento certificado no local.

Prazo e Condições de Garantia

A garantia deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses, com fornecimento de manuais e certificado de garantia e atendimento técnico no local de instalação em até 12 (doze) horas e solução em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico ou substituição do equipamento ou componente defeituoso por outro similar ou superior até solução definitiva.

O fornecedor deverá apresentar Termo de Compromisso garantindo a assistência técnica 'ON-SITE' de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de entrega dos equipamentos.

O atendimento técnico deverá ser garantido no formato 5x10x12, ou seja, atendimento durante 5 (cinco) dias por semana - de segunda a sexta-feira, durante 10 (dez) horas diárias - das 8h às 18h, com atendimento em até 12 (doze) horas do chamado técnico.

Condições gerais

Deverão estar inclusos nos preços todos os custos e despesas envolvendo o fornecimento do equipamento e assistência técnica 'ON-SITE' durante todo o período de garantia.

Será necessário apresentar documentação comprobatória (folhetos, catálogos, manuais, impressão de páginas da Internet do(s) fabricante(s) do(s) equipamento(s) e/ou outros documentos) que ateste o pleno atendimento de todos os itens da especificação técnica. Caso seja necessário, grifar a informação comprobatória.

O equipamento deverá possuir adesivo / selo / logomarca ou qualquer outro dispositivo para que seja identificado no equipamento o fornecedor durante a vigência da garantia.