

LEGENDA

- 1 PARA-RAIOS TIPO VÁLVULA - 25 KV NA COM DISPARADOR AUTOMÁTICO, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO 21 KV.
- 2 CHAVE CORTA CIRCUITO FUSÍVEL- 25KV - 200A ELO FUSÍVEL 25 EF (2).
- 3 MUFLA EXTERNA PARA CABO DE COBRE SINGELO EPOTENAX Nº 1/0 AWG - 25KV- NI.
- 4 CABO DE COBRE SINGELO EPOTENAX Nº 1/0 AWG - 25 KV- NI.
- 5 MUFLA INTERNA PARA CABO DE COBRE SINGELO EPOTENAX Nº 1/0 AWG-25 KV- NI.
- 6 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL- CLASSE 25 KV-RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 23KV/115V-200 - FORNECIDO PELA CELESC.
- 7 TRANSFORMADOR DE CORRENTE - CLASSE 25 KV-RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 40/5A FT.12 - FORNECIDO PELA CELESC.
- 8 MEDIDOR DE DEMANDA (KWH-KV) FORNECIDO PELA CELESC EM CAIXA TIPO MDR, COM VISOR A 1,50 m DO PISO.
- 9 BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO Ø 3/8" FIXADOS EM ISOLADORES SUPORTE - 25 KV.
- 10 SECCIONADORA GERAL TRIPOLAR COMANDO SIMULTANEO - 25KV-400A.
- 11 DISJUNTOR A VOLUME REDUZIDO DE ÓLEO - 25 KV- 630A - 500 MVA RELES DIRETOS DE SOBRE CORRENTE 225A (REGULÁVEL 125 a 225A).
- 12 SECCIONADORA TRIPOLAR, COMANDO SIMULTANEO - 25KV- 400A.
- 13 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 800 KVA - TENSÃO SUPERIOR EM TRIÂNGULO 24,2/25,1/25,0/20,9/19,8 KV-TENSÃO INTERIOR EM ESTRELA C/ NEUTRO ACESSÍVEL 380/220 V.
- 14 GRUPO MOTOR GERADOR 200 KVA LIGADO EM ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL 380/220 V.
- 15 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 900A-380V-35KA-60HZ SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, PROVIDO DE BOBINA DE DISPARADOR REMOTO.
- 16 AMPERÍMETRO ANALÓGICO, 600 V, 60HZ - GRADUAÇÃO (0-700/1000/5A).
- 17 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 700/5A - 600V - 60HZ.
- 18 COSMETRO ANALÓGICO ESCALA 0,4/1/0,4/1-380V- 60HZ.
- 19 VOLTÍMETRO ANALÓGICO GRADUAÇÃO 0-500V-CLASSE 600V- 60HZ.
- 20 CHAVE COMUTADORA P/ VOLTÍMETRO - 600V -IN -10A MEDIÇÃO FASE-FASE.
- 21 FUSÍVEL DIAZED 2A.
- 22 ISOLADOR PEDESTAL 25 KV.
- 23 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA - 380V - 60HZ- 35KA - 400A SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, PROVIDO DE BOBINA DE DISPARADOR REMOTO.
- 24 INTERRUPTOR SOB-CARGA DUPLA INTERRUPÇÃO,500V- 400A C/ BASE FUSÍVEL 400A- NH.
- 25 BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO BT 63,50 X 6,35 mm
- 26 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA CALDEIRA.
- 27 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO NORMAL.
- 28 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DE EMERGÊNCIA.
- 29 QUADRO AUTOMÁTICO DO GERADOR DE EMERGÊNCIA.
- 30 INTERRUPTOR SOB-CARGA-500V-800A-COM BASE FUSÍVEL NH 800A

