Quadro de Cargas (QD1) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)		Tomadas (W)			Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					15	35	100	4260	6800																
9	Chuveiro 1	F+N+T	B1	220 V					1	6800	6800	T			6800	1.00	0.80	38.6	30.9	10	57.0	3	32	2.45	4.34	OK
11	Chuveiro 2	F+N+T	B1	220 V					1	6800	6800	S		6800		1.00	0.80	38.6	30.9	10	57.0	3	32	2.33	4.22	OK
12	Chuveiro 3	F+N+T	B1	220 V					1	6800	6800	T			6800	1.00	0.80	38.6	30.9	10	57.0	3	32	2.27	4.16	OK
13	Chuveiro 4	F+N+T	B1	220 V					1	6800	6800	S		6800		1.00	0.80	38.6	30.9	10	57.0	3	32	2.29	4.18	OK
15	Tomada vestiario, sala 07, depósitos	F+N+T	B1	220 V			14			1556	1400	R	1400			1.00	0.45	15.7	7.1	2.5	24.0	3	10	1.50	3.39	OK
16	Iluminação salas de aula 09-08	F+N+T	B1	220 V		10				350	350	R	350			1.00	0.45	3.5	1.6	2.5	24.0	3	10	0.34	2.23	OK
17	Tomadas salas de aula 09-08	F+N+T	B1	220 V			10			1111	1000	S		1000		1.00	0.45	11.2	5.1	2.5	24.0	3	10	0.98	2.86	OK
18	Iluminação sanitários	F+N+T	B1	220 V		8				280	280	R	280			1.00	1.00	1.3	1.3	1.5	17.5	3	10	0.11	2.00	OK
19	Tomadas sala de aula 10, circulação e sanitários	F+N+T	B1	220 V			15			1667	1500	S		1500		1.00	0.45	11.2	7.6	2.5	24.0	3	10	0.84	2.73	OK
20	Iluminação sala 10, circulação, sanitários	F+N+T	B1	220 V	8	7				365	365	R	365			1.00	0.45	3.7	1.7	2.5	24.0	3	10	0.28	2.17	OK
21	Iluminação e tomadas depositos	F+N+T	B1	220 V	12					180	180	R	180			1.00	0.45	1.8	0.8	2.5	24.0	3	10	0.20	2.09	OK
22	Iluminação corredor	F+N+T	B1	220 V		16	1			671	660	S		660		1.00	0.45	6.8	3.1	2.5	24.0	3	10	1.05	2.94	OK
23	Emergencia	F+N+T	B1	220 V			7			778	700	S		700		1.00	0.45	7.9	3.5	2.5	24.0	3	10	0.71	2.60	OK
24	Iluminação sala 07, vestiário e sanitário	F+N+T	B1	220 V		9				315	315	R	315			1.00	0.45	3.2	1.4	2.5	24.0	3	10	0.47	2.36	OK
25	Ar condicionado sala de aula 7	F+N+T	B1	220 V				1		4733	4260	T			4260	1.00	0.45	47.8	21.5	10	57.0	3	25	1.83	3.72	OK
26	Ar condicionado sala de aula 8	F+N+T	B1	220 V				1		4733	4260	R	4260			1.00	0.45	47.8	21.5	10	57.0	3	25	1.36	3.25	OK
27	Ar condicionado sala de aula 9	F+N+T	B1	220 V				1		4733	4260	R	4260			1.00	0.45	47.8	21.5	10	57.0	3	25	1.03	2.91	OK
28	Ar condicionado sala de aula 10	F+N+T	B1	220 V				1		4733	4260	R	4260			1.00	0.45	47.8	21.5	10	57.0	3	25	1.25	3.14	OK
TOTAL					20	50	47	4	4	53406	50990	R+S+T	15670	17460	17860											

Quadro de Demanda (QD1) - Térreo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Chuveiros (Vestiários)	27.20	100.00	27.20
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	19.25	100.00	19.25
Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes)	6.96	100.00	6.96
		TOTAL	53.41

Quadro de Cargas (QD2) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)						Tomadas (W)					Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					6	12	15	35	40	200	100	1085	2000	2900	4260															
14	Elevador 1	F+N+T	B1	220 V								1			3	2222	2000	R	2000			1.00	0.80	12.6	10.1	2.5	24.0	3	16	1.28	2.09	OK
29	Emergência Térreo	F+N+T	B1	220 V	3	15			13		2					940	918	R	918			1.00	0.65	4.7	4.3	2.5	24.0	3	10	1.80	2.62	OK
30	Iluminação sala equipamentos	F+N+T	B1	220 V			8	18								750	750	S		750		1.00	0.80	4.3	3.4	1.5	17.5	3	10	1.05	1.86	OK
31	Tomadas sala administrativo 1	F+N+T	B1	220 V						38						4222	3800	T			3800	1.00	0.80	24.0	19.2	4	32.0	3	20	0.75	1.56	OK
32	Tomadas sala administrativo 2	F+N+T	B1	220 V						36						4000	3600	S		3600		1.00	0.80	22.7	18.2	4	32.0	3	20	2.25	3.07	OK
33	iluminação embaixo do palco	F+N+T	B1	220 V		4										60	60	R	60			1.00	1.00	0.3	0.3	1.5	17.5	3	10	0.03	0.85	OK
34	Tomadas embaixo do palco	F+N+T	B1	220 V						9						1000	900	R	900			1.00	1.00	3.0	4.5	2.5	24.0	3	10	0.23	1.04	OK
35	Iluminação e tomadas sanitarios	F+N+T	B1	220 V			4	10		4						854	810	R	810			1.00	0.65	6.0	3.9	2.5	24.0	3	10	0.37	1.18	OK
36	Tomadas camarim	F+N+T	B1	220 V						10						1111	1000	S		1000		1.00	0.65	7.8	5.1	2.5	24.0	3	10	0.82	1.63	OK
37	Tomadas ante-camara	F+N+T	B1	220 V						20						2222	2000	S		2000		1.00	0.65	15.5	10.1	4	32.0	3	16	0.85	1.67	OK
38	Iluminação ante-camara	F+N+T	B1	220 V				10								350	350	S		350		1.00	0.65	2.4	1.6	1.5	17.5	3	10	0.54	1.36	OK
39	Projetor com lampada	F+N+T	B1	220 V					2							400	400	R	400			1.00	0.65	2.8	1.8	2.5	24.0	3	10	0.33	1.14	OK
40	Projetor com lampada	F+N+T	B1	220 V					1							200	200	T			200	1.00	0.65	1.4	0.9	2.5	24.0	3	10	0.27	1.08	OK
41	Projetor com lampada	F+N+T	B1	220 V					2							400	400	R	400			1.00	0.65	2.8	1.8	2.5	24.0	3	10	0.70	1.51	OK
42	Projetor com lampada	F+N+T	B1	220 V					2							400	400	R	400			1.00	0.65	2.8	1.8	2.5	24.0	3	10	0.55	1.37	OK
43	Projetor com lampada	F+N+T	B1	220 V					1							200	200	S		200		1.00	0.65	1.4	0.9	2.5	24.0	3	10	0.38	1.19	OK
44	Projetor com lampada	F+N+T	B1	220 V					2							400	400	R	400			1.00	0.65	2.8	1.8	2.5	24.0	3	10	0.92	1.74	OK
45	lampada cenica	F+N+T	B1	220 V					1							200	200	S		200		1.00	0.65	1.4	0.9	2.5	24.0	3	10	0.18	0.99	OK
46	lampada cenicas	F+N+T	B1	220 V					1							200	200	R	200			1.00	0.65	1.4	0.9	2.5	24.0	3	10	0.14	0.96	OK
47	lampada cenicas	F+N+T	B1	220 V					1							200	200	R	200			1.00	0.65	1.4	0.9	2.5	24.0	3	10	0.11	0.92	OK
48	Ar condicionado Camarim 1	F+N+T	B1	220 V								1				1206	1085	T			1085	1.00	0.65	8.4	5.5	2.5	24.0	3	10	1.27	2.08	OK
49	Ar condicionado Camarim 1	F+N+T	B1	220 V								1				1206	1085	R	1085			1.00	0.65	8.4	5.5	2.5	24.0	3	10	1.11	1.92	OK
50	Ar condicionado Camarim 2	F+N+T	B1	220 V								1				1206	1085	R	1085			1.00	0.65	8.4	5.5	2.5	24.0	3	10	0.91	1.72	OK
51	Ar condicionado Camarim 2	F+N+T	B1	220 V								1				1206	1085	R	1085			1.00	0.65	8.4	5.5	2.5	24.0	3	10	0.62	1.44	OK
52	Ar condicionado sala administrativo 1	F+N+T	B1	220 V											1	4733	4260	S		4260		1.00	0.80	26.9	21.5	4	32.0	3	25	2.20	3.01	OK
53	Ar condicionado sala administrativo 2	F+N+T	B1	220 V											1	4733	4260	T			4260	1.00	0.80	26.9	21.5	4	32.0	3	25	3.17	3.98	OK
54	Ar condicionado antecamara 1	F+N+T	B1	220 V											1	3222	2900	T			2900	1.00	0.65	22.5	14.6	4	32.0	3	16	1.24	2.05	OK
55	Ar condicionado antecamara 2	F+N+T	B1	220 V											1	3222	2900	R	2900			1.00	0.65	22.5	14.6	4	32.0	3	16	1.39	2.20	OK
TOTAL					3	15	16	38	13	13	119	4	1	2	2	41066	37448	R+S+T	12843	12360	12245										

Quadro de Demanda (QD2) - Térreo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	20.73	100.00	20.73
Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes)	18.11	100.00	18.11
Motores	2.22	100.00	2.22
		TOTAL	41.07

Quadro de Cargas (QD3) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					2500																	
2	LUZ Pista P01-P09	F+N+T	B1	220 V	1	2778	2500	S		2500		1.00	0.80	15.8	12.6	2.5	24.0	3	16	2.08	3.11	OK
3	LUZ Pista P10-P18	F+N+T	B1	220 V	1	2778	2500	T			2500	1.00	0.60	21.0	12.6	4	32.0	3	16	1.64	2.67	OK
4	LUZ Pista P19-P27	F+N+T	B1	220 V	1	2778	2500	T			2500	1.00	0.60	21.0	12.6	4	32.0	3	16	1.98	3.02	OK
5	LUZ Pista P28-P33	F+N+T	B1	220 V	1	2778	2500	R	2500			1.00	0.60	21.0	12.6	4	32.0	3	16	2.33	3.36	OK
6	LUZ Pista P34-P41	F+N+T	B1	220 V	1	2778	2500	R	2500			1.00	0.60	21.0	12.6	4	32.0	3	16	2.67	3.70	OK
7	LUZ Pista P42-P50	F+N+T	B1	220 V	1	2778	2500	S		2500		1.00	0.60	21.0	12.6	4	32.0	3	16	3.01	4.04	OK
TOTAL					6	16667	15000	R+S+T	5000	5000	5000											

Quadro de Demanda (QD3) - Térreo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes)	16.67	100.00	16.67
		TOTAL	16.67

Quadro de Cargas (QD4) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)				Tomadas (W)									Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					6	12	15	35	100	600	620	815	1630	2000	2900	3300	4260	5400														
73	Iluminação e tomadas depósito	F+N+T	B1	220 V			12		1										291	280	T			280	1.00	0.38	3.5	1.3	4	32.0	3	10	0.14	0.93	OK
74	Iluminação corredor	F+N+T	B1	220 V				16											560	560	R	560			1.00	0.38	6.7	2.5	4	32.0	3	10	0.73	1.52	OK
75	Iluminação corredor direito e depositos	F+N+T	B1	220 V			4	4											200	200	R	200			1.00	0.38	2.4	0.9	4	32.0	3	10	0.33	1.12	OK
76	Tomadas copa	F+N+T	B1	220 V						1	1								1356	1220	R	1220			1.00	0.38	16.2	6.2	4	32.0	3	10	1.82	2.62	OK
77	Fogão/Microondas	F+N+T	B1	220 V												1			3667	3300	R	3300			1.00	0.38	43.9	16.7	10	57.0	3	20	1.95	2.74	OK
78	Lava Louça	F+N+T	B1	220 V										1					2222	2000	S		2000		1.00	0.38	26.6	10.1	10	57.0	3	16	1.18	1.98	OK
79	Iluminação copa/bar e sala de aula	F+N+T	B1	220 V				2											70	70	R	70			1.00	0.38	0.8	0.3	4	32.0	3	10	0.11	0.91	OK
80	Tomadas salas 04,05,06	F+N+T	B1	220 V					13										1444	1300	T			1300	1.00	0.38	17.3	6.6	4	32.0	3	10	2.15	2.94	OK
81	Iluminação sala de aula 04,05,06	F+N+T	B1	220 V				23											805	805	R	805			1.00	0.38	9.6	3.7	4	32.0	3	10	1.17	1.96	OK
83	Iluminação cabines e tomadas dos banheiros	F+N+T	B1	220 V				8	2										502	480	R	480			1.00	0.38	6.0	2.3	4	32.0	3	10	0.28	1.08	OK
82	Emergência Superior	F+N+T	B1	220 V	1	8			9										1102	1002	T			1002	1.00	0.38	13.2	5.0	2.5	24.0	3	10	1.33	2.13	OK
84	Tomadas cabine 1	F+N+T	B1	220 V					5										556	500	S		500		1.00	0.38	6.6	2.5	4	32.0	3	10	0.69	1.48	OK
85	Tomadas cabine 2	F+N+T	B1	220 V					5										556	500	S		500		1.00	0.38	6.6	2.5	4	32.0	3	10	0.55	1.35	OK
86	Tomadas cabine 3	F+N+T	B1	220 V					5										556	500	R	500			1.00	0.38	6.6	2.5	4	32.0	3	10	0.53	1.32	OK
87	Tomadas cabine 4	F+N+T	B1	220 V					4										444	400	R	400			1.00	0.38	5.3	2.0	4	32.0	3	10	0.33	1.12	OK
88	ar cabine 1	F+N+T	B1	220 V									1						906	815	S		815		1.00	0.38	10.8	4.1	4	32.0	3	10	1.01	1.80	OK
89	ar cabine 2	F+N+T	B1	220 V									1						906	815	S		815		1.00	0.38	10.8	4.1	4	32.0	3	10	0.86	1.66	OK
90	ar cabine 3	F+N+T	B1	220 V									1						906	815	R	815			1.00	0.38	10.8	4.1	4	32.0	3	10	0.82	1.61	OK
91	ar cabine 4	F+N+T	B1	220 V									1						906	815	R	815			1.00	0.38	10.8	4.1	4	32.0	3	10	0.77	1.57	OK
96	Ar condicionado copa 1	F+N+T	B1	220 V										1					1811	1630	R	1630			1.00	0.38	21.7	8.2	4	32.0	3	10	2.15	2.95	OK
97	Ar condicionado copa 2	F+N+T	B1	220 V										1					1811	1630	R	1630			1.00	0.38	21.7	8.2	4	32.0	3	10	2.59	3.39	OK
98	Ar condicionado sala 4	F+N+T	B1	220 V													1		4733	4260	T			4260	1.00	0.38	56.6	21.5	16	76.0	3	25	1.72	2.52	OK
99	Ar condicionado sala 5	F+N+T	B1	220 V													1		4733	4260	T			4260	1.00	0.38	56.6	21.5	16	76.0	3	25	2.04	2.84	OK
100	Ar condicionado sala 6	F+N+T	B1	220 V												1			3222	2900	S		2900		1.00	0.38	38.5	14.6	10	57.0	3	16	2.20	3.00	OK
101	Fritadeira	F+N+T	B1	220 V														1	5684	5400	S		5400		1.00	0.38	68.0	25.8	25	101.0	3	32	1.30	2.10	OK
1	Tomadas Bar/Depósito	F+N+T	B1	220 V					8	1									1556	1400	T			1400	1.00	0.38	18.6	7.1	4	32.0	3	10	1.87	2.67	OK
TR1		3F+N	B1	380/220 V															0	0	R+S+T				1.00	0.38	0.0	0.0	4	28.0	4.5	10	0.00	0.80	OK
8	Tomada Estabilizada	F+N+T	B1	220 V					1										111	100	S		100		1.00	0.38	1.3	0.5	4	32.0	3	10	0.10	0.90	OK
102	Bomba hidrante	3F+N+T	B1	380/220 V					1									1	5343	3700	R+S+T	1233	1233	1233	1.00	0.57	14.2	8.1	2.5	21.0	4.5	10	2.03	2.67	OK
TOTAL					1	8	16	53	53	2	1	4	2	1	1	1	2	1	46957	37957	R+S+T	13658	14263	13735									

Quadro de Demanda (QD4) - Térreo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	19.93	100.00	19.93
Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes)	12.33	100.00	12.33
Motores	5.34	100.00	5.34
Uso Específico	9.35	100.00	9.35
		TOTAL	46.96

Quadro de Cargas (QD5) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)		Tomadas (W)						Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					15	35	100	600	2000	2900	4260	6800																
10	Elevador 2	F+N+T	B1	220 V					1				2222	2000	R	2000			1.00	0.80	12.6	10.1	2.5	24.0	3	16	1.23	1.56	OK
60	chuveiro 5	F+N+T	B1	220 V								1	6800	6800	R	6800			1.00	0.80	38.6	30.9	10	57.0	3	32	2.55	2.88	OK
61	chuveiro 6	F+N+T	B1	220 V								1	6800	6800	R	6800			1.00	0.80	38.6	30.9	10	57.0	3	32	2.48	2.81	OK
62	chuveiro 7	F+N+T	B1	220 V								1	6800	6800	T		6800		1.00	0.80	38.6	30.9	10	57.0	3	32	2.42	2.75	OK
63	chuveiro 8	F+N+T	B1	220 V								1	6800	6800	T		6800		1.00	0.80	38.6	30.9	6	41.0	3	32	3.95	4.28	OK
64	chuveiro 9	F+N+T	B1	220 V								1	6800	6800	S		6800		1.00	0.80	38.6	30.9	6	41.0	3	32	3.92	4.24	OK
65	chuveiro 10	F+N+T	B1	220 V								1	6800	6800	T		6800		1.00	0.80	38.6	30.9	10	57.0	3	32	2.48	2.81	OK
66	Tomadas sanitario, vestiario e sala 03	F+N+T	B1	220 V			8						889	800	S		800		1.00	0.38	10.6	4.0	4	32.0	3	10	0.82	1.15	OK
67	Iluminação vestiário, sanitário e sala 03	F+N+T	B1	220 V		9							315	315	R	315			1.00	0.38	3.8	1.4	4	32.0	3	10	0.30	0.62	OK
68	Iluminação salas 01-02	F+N+T	B1	220 V		10							350	350	R	350			1.00	0.38	4.2	1.6	4	32.0	3	10	0.22	0.55	OK
69	Tomadas salas 01-02	F+N+T	B1	220 V			10						1111	1000	R	1000			1.00	0.38	13.3	5.1	4	32.0	3	10	0.64	0.96	OK
70	tomadas sanitários e despósito	F+N+T	B1	220 V			14						1556	1400	R	1400			1.00	0.38	18.6	7.1	4	32.0	3	10	0.58	0.90	OK
71	Tomadas bilheteria e depósitos	F+N+T	B1	220 V			3	2					1667	1500	R	1500			1.00	0.38	19.9	7.6	4	32.0	3	10	1.18	1.51	OK
72	Iluminação bilheteria e circulação e tomadas circulação	F+N+T	B1	220 V	12	13							635	635	R	635			1.00	0.38	7.6	2.9	4	32.0	3	10	0.15	0.48	OK
92	Ar condicionado bilheteria	F+N+T	B1	220 V						1			3222	2900	T			2900	1.00	0.38	38.5	14.6	10	57.0	3	16	0.72	1.05	OK
93	Ar condicionado sala de aula 1	F+N+T	B1	220 V							1		4733	4260	S		4260		1.00	0.38	56.6	21.5	16	76.0	3	25	0.65	0.98	OK
94	Ar condicionado sala de aula 2	F+N+T	B1	220 V							1		4733	4260	S		4260		1.00	0.38	56.6	21.5	16	76.0	3	25	0.86	1.19	OK
95	Ar condicionado sala de aula 3	F+N+T	B1	220 V							1		4733	4260	S		4260		1.00	0.38	56.6	21.5	16	76.0	3	25	1.15	1.48	OK
TOTAL					12	32	35	2	1	1	3	6	66967	64480	R+S+T	20800	20380	23300											

Quadro de Demanda (QD5) - Térreo

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Chuveiros (Vestiários)	40.80	100.00	40.80
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	17.42	100.00	17.42
Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes)	6.52	100.00	6.52
Motores	2.22	100.00	2.22
		TOTAL	66.97

Quadro de Cargas (QM1) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD3		3F+N+T	B1	380/220 V	16667	15000	R+S+T	5000	5000	5000	1.00	0.57	44.3	25.3	16	68.0	4.5	32	0.93	0.96	OK
QD4		3F+N+T	B1	380/220 V	46957	41657	R+S+T	13658	14263	13735	1.00	0.57	127.1	72.5	70	171.0	10	80	0.62	0.65	OK
QD2		3F+N+T	B1	380/220 V	41066	37448	R+S+T	12843	12360	12245	1.00	0.38	166.5	63.3	95	207.0	3	70	0.79	0.81	OK
QD1		3F+N+T	B1	380/220 V	53406	50990	R+S+T	15670	17460	17860	1.00	0.38	219.3	83.3	120	239.0	10	90	1.84	1.87	OK
QD5		3F+N+T	B1	380/220 V	66967	64480	R+S+T	20800	20380	23300	1.00	0.41	261.9	107.4	185	314.0	10	125	0.38	0.41	OK
TOTAL					219719	205875	R+S+T	67971	69463	72140											

Quadro de Demanda (QM1) - Térreo

| Tipo de carga | Potência inst