QGBT

Circuito	Seção(mm²)	Disjuntor(A)	Tensão(V)	Potência(VA)	Ib(A)	dV% parcial	dV% total	Agrupamento	FCA	Iz(A)	Ib Demand.(A)	Fases	Descrição
1	2,5	16	127	1500	11,81	3,39	3,39	1	1	24,00	2,83	C	Iluminação
2	2,5	16	127	1600	12,60	1,68	1,68	1	1	24,00	3,02	C	Tomadas
3	2,5	10	220	1300	5,91	0,53	0,53	2	0,8	19,20	1,42	AB	Tomadas
4	2,5	20	220	6000	17,12	0,60	0,60	1	1	21,00	6,85	ABC	Ar Condicionado 60KBTU
5	2,5	16	220	3450	15,68	1,16	1,16	1	1	24,00	3,76	AC	Tomadas
7	2,5	16	127	1600	12,60	1,81	1,81	1	1	24,00	5,04	C	Micro-ondas
11	2,5	20	220	4000	18,18	2,50	2,50	1	1	24,00	4,36	BC	Tomadas
13	2,5	10	127	1100	8,66	1,71	1,71	2	0,8	19,20	2,08	C	Tomadas
14	2,5	20	220	6000	17,12	0,85	0,85	1	1	21,00	6,85	ABC	Ar Condicionado 60KBTU
15	2,5	16	220	3100	14,09	1,24	1,24	1	1	24,00	3,38	AC	Tomadas
16	2,5	20	220	6000	17,12	1,34	1,34	1	1	21,00	6,85	ABC	Ar Condicionado 60KBTU
18	2,5	20	220	6000	17,12	1,54	1,54	1	1	21,00	6,85	ABC	Ar Condicionado 60KBTU
19	2,5	16	127	1600	12,60	2,24	2,24	1	1	24,00	5,04	C	Micro-ondas
21	2,5	10	220	400	1,82	0,24	0,24	1	1	24,00	0,44	AB	Balcão Térmico
22	10	40	220	13500	38,51	1,17	1,17	1	1	50,00	15,40	ABC	Lava louças
23	2,5	16	127	1680	13,23	3,29	3,29	1	1	24,00	3,17	C	Tomadas
24	2,5	10	220	1850	8,41	1,33	1,33	1	1	24,00	2,02	AB	Tomadas

PROJETO ELÉTRICO DO RANCHO POLICLINICA DE NITEROI TEN WALACE

Autor: ALEX MACIEL CLEMENTE

Data:	Escala:	Folha:
13/08/2026	1:1	1