Painel: QDC 1

Localização:
Alimentado por: QDG
Montagem: Embutido
Notas:

Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	A	B	C
1	TUGs (Emergência Bloco A)	220,00	FNT	700 VA	0,8	560 W	3,18 A	0,7	1	4,55 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	26,07	26,27	0,53	700 VA		
2	TUGs (Sala de aula 1 - 2 e...	220,00	FNT	1200 VA	0,8	960 W	5,45 A	0,7	1	7,79 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	34,05	43,97	1,53		1200 VA	
3	Iluminação (Sala de aula 3, 4 e...	220,00	FNT	1400 VA	1	1400 W	6,36 A	0,7	1	9,09 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	17,21	17,21	0,88			1400 VA
4	Iluminação (Sala de aula 5 e 6)	220,00	FNT	1200 VA	1	1200 W	5,45 A	0,7	1	7,79 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	29,24	29,24	1,28	1200 VA		
5	TUGs (Sala de aula 3, 4 e AEE)	220,00	FNT	1600 VA	0,8	1280 W	7,27 A	0,7	1	10,39 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	17,65	17,65	0,82		1600 VA	
6	Iluminação (Residencial)...	220,00	FNT	1500 VA	1	1500 W	6,82 A	0,7	1	9,74 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	30,65	30,65	1,67			1500 VA
7	TUGs (Sala de aula 5 e 6)	220,00	FNT	1200 VA	0,8	960 W	5,45 A	0,7	1	7,79 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	29,57	29,57	1,03	1200 VA		
8	AC 1 (Sala de aula 1)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	33,92	33,94	0,41		1500 VA	
9	Iluminação (Circulação 2)	220,00	FNT	1300 VA	1	1300 W	5,91 A	0,7	1	8,44 A	16,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	21,77	21,77	1,03	1300 VA		
10	AC 8 (Sala de aula 4)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	10,45	10,45	0,13		1500 VA	
11	AC 7 (AEE)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	11,07	11,07	0,13		1500 VA	
12	AC 9 (Sala de aula 4)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	15,70	15,7	0,19		1500 VA	
13	AC 5 (Sala de aula 3)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	20,06	20,06	0,24		1500 VA	
14	AC 4 (Sala de aula 2)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	22,56	22,56	0,27		1500 VA	
15	AC 6 (Sala de aula 3)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	14,84	14,84	0,18		1500 VA	
16	AC 2 (Sala de aula 1)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	29,88	29,88	0,36		1500 VA	
17	AC 13 (Sala de aula 6)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	32,00	32	0,39		1500 VA	
18	AC 3 (Sala de aula 2)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	27,78	27,78	0,34		1500 VA	
19	AC 11 (Sala de aula 5)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	23,85	23,85	0,29		1500 VA	
20	AC 10 (Sala de aula 5)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	18,60	18,6	0,23		1500 VA	
21	AC 12 (Sala de aula 6)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	26,75	26,75	0,33		1500 VA	
22	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--	--		0 VA		
23	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--	--				0 VA
																Totais:	15971 VA	16300 VA	15915 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência — Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) — (Ib < In < Iz)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento — In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Correção por Temperatura — Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Painel	
Iluminação (Residencial)	5400 VA	0,45	2430 VA		
TUGs (Residencial)	4700 VA	0,52	2444 VA	**Potência Instalada:**	48129 VA
Iluminação+TUGs (Residencial)	0 VA	0,00	0 VA	**Potência Demandada:**	37956 VA
Ar Condicionado	39000 VA	0,86	33540 VA	**Corrente Total:**	73,12 A
				Corrente Total Demandada:	57,67 A

Notas:

Painel: QDC 2

Localização:
Alimentado por: QDG
Montagem: Embutido
Notas:

Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Fase A	Fase B	Fase C
1	Iluminação (Banheiro F e M)	220,00	FNT	400 VA	1	400 W	1,82 A	0,7	1	2,60 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	20,79	20,79	0,30	400 VA		
2	TUGs (Emergência Bloco B)	220,00	FNT	400 VA	0,8	320 W	1,82 A	0,7	1	2,60 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	18,98	18,98	0,22		400 VA	
3	TUGs (Sala de leitura)	220,00	FNT	600 VA	0,8	480 W	2,73 A	0,7	1	3,90 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	14,79	14,79	0,26			600 VA
4	Iluminação (Sala de aula 7 e...	220,00	FNT	1200 VA	1	1200 W	5,45 A	0,7	1	7,79 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	18,88	18,88	0,82	1200 VA		
5	AC 15 (Sala de aula 7)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	21,60	21,6	0,26		1500 VA	
6	AC 14 (Sala de aula 7)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	16,35	16,35	0,20		1500 VA	
7	AC 17 (Sala de leitura)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	8,66	8,66	0,11		1500 VA	
8	AC 16 (Sala de leitura)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	6,56	6,56	0,08		1500 VA	
9	Iluminação (Sala de leitura)	220,00	FNT	600 VA	1	600 W	2,73 A	0,7	1	3,90 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	12,77	12,77	0,28	600 VA		
10	TUGs (Sala de aula 7)	220,00	FNT	600 VA	0,8	480 W	2,73 A	0,7	1	3,90 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	19,18	19,18	0,33		600 VA	
11	Iluminação (Arandela da frente)	220,00	FNT	100 VA	1	100 W	0,45 A	0,7	1	0,65 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	21,91	22	0,08			100 VA
12	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--	--		0 VA		
13	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--	--			0 VA	
14	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--	--				0 VA
																Totais:	4940 VA	5500 VA	5180 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência — Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) — (Ib < In < Iz)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento — In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Correção por Temperatura — Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Painel	
Iluminação (Residencial)	2300 VA	0,66	1518 VA		
TUGs (Residencial)	1600 VA	0,75	1200 VA	**Potência Instalada:**	15502 VA
Ar Condicionado	12000 VA	1,00	12000 VA	**Potência Demandada:**	14443 VA
				Corrente Total:	23,55 A
				Corrente Total Demandada:	21,94 A

Notas:

Painel: QDC 3

Localização:
Alimentado por: QDG
Montagem: Embutido
Notas:

Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	A	B	C
1	Iluminação (Lavanderia e DML)	220,00	FNT	200 VA	1	200 W	0,91 A	0,7	1	1,30 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	11,86	12	0,09	200 VA		
2	TUGs (Emergência Bloco C)	220,00	FNT	500 VA	0,8	400 W	2,27 A	0,7	1	3,25 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	20,46	21	0,31		500 VA	
3	TUGs (Sala de aula 10)	220,00	FNT	500 VA	0,8	400 W	2,27 A	0,7	1	3,25 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	26,68	27	0,39			500 VA
4	TUGs (Sala de aula 8 e 9)	220,00	FNT	1000 VA	0,8	800 W	4,55 A	0,7	1	6,49 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	21,41	22	0,64	1000 VA		
5	Iluminação (Sala de aula 10)	220,00	FNT	600 VA	1	600 W	2,73 A	0,7	1	3,90 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	26,68	27	0,59		600 VA	
6	Iluminação (Circulação 3)	220,00	FNT	1000 VA	1	1000 W	4,55 A	0,7	1	6,49 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	38,40	18	0,65			1000 VA
7	AC 18 (Sala de aula 8)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	11,14	12	0,15	1500 VA		
8	AC 20 (Sala de aula 9)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	18,72	19	0,23		1500 VA	
9	AC 19 (Sala de aula 8)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	16,01	17	0,21		1500 VA	
10	Iluminação (Refeitório)	220,00	FNT	1200 VA	1	1200 W	5,45 A	0,7	1	7,79 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	24,38	20	0,87	1200 VA		
11	Iluminação (Sala de aula 8 e 9)	220,00	FNT	1200 VA	1	1200 W	5,45 A	0,7	1	7,79 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	21,00	21	0,92		1200 VA	
12	TUEs (Lavanderia)	220,00	FNT	1200 VA	0,8	960 W	5,45 A	0,7	1	7,79 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	8,26	9	0,31			1200 VA
13	AC 21 (Sala de aula 9)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	23,75	24	0,29	1500 VA		
14	AC 23 (Sala de aula 10)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	29,91	30	0,37	1500 VA		
15	AC 22 (Sala de aula 10)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	26,06	27	0,33		1500 VA	
16	TUGs (Residencial)	220,00	FNT	300 VA	0,8	240 W	1,36 A				20,00 A	<Nenhum>		10,12			300 VA		
17	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--	--			0 VA	
18	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--	--		0 VA		
																Totais:	8462 VA	8013 VA	8521 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência — Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) — (Ib < In < Iz)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento — In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Correção por Temperatura — Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Painel	
Iluminação (Residencial)	4000 VA	0,59	2360 VA		
TUEs (Residencial)	1200 VA	1,00	1200 VA	**Potência Instalada:**	24987 VA
TUGs (Residencial)	2163 VA	0,66	1428 VA	**Potência Demandada:**	22827 VA
Iluminação+TUGs (Residencial)	300 VA	0,88	264 VA	**Corrente Total:**	37,96 A
Ar Condicionado	18000 VA	1,00	18000 VA	**Corrente Total Demandada:**	34,68 A

Notas:

Painel: QDC 4

Localização:
Alimentado por: QDG
Montagem: Embutido
Notas:

Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Fase A	Fase B	Fase C
1	Iluminação (Cozinha e Despensa)	220,00	FNT	300 VA	1	300 W	1,36 A	0,7	1	1,95 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	25,29	26	0,28	300 VA		
2	TUEs (Cozinha)	380,00	FFT	1800 VA	0,8	1440 W	4,74 A	0,7	1	6,77 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	26,16	27	0,47		900 VA	
3	AC 26 (Secretaria)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	6	10,53	11	0,13		1500 VA	
4	Iluminação (Sala dos professore...	220,00	FNT	800 VA	1	800 W	3,64 A	0,7	1	5,19 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	21,07	22	0,64			800 VA
5	TUGs (Sala dos...	220,00	FNT	1300 VA	0,8	1040 W	5,91 A	0,7	1	8,44 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	29,56	30	1,13	1300 VA		
6	Iluminação (Banheiros de serviço)	220,00	FNT	200 VA	1	200 W	0,91 A	0,7	1	1,30 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	15,00	15	0,11		200 VA	
7	Iluminação (Secretaria e...	220,00	FNT	700 VA	1	700 W	3,18 A	0,7	1	4,55 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	11,53	12	0,31			700 VA
8	TUGs (Secretaria)	220,00	FNT	800 VA	0,8	640 W	3,64 A	0,7	1	5,19 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	12,56	13	0,30	800 VA		
9	Iluminação (Pátio)	220,00	FNT	1800 VA	1	1800 W	8,18 A	0,7	1	11,69 A	20,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	38,09	39	2,55		1800 VA	
10	Iluminação (Pátio)	220,00	FNT	1200 VA	1	1200 W	5,45 A	0,7	1	7,79 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	2,5	26,46	27	1,18			1200 VA
11	TUGs (Emergência Bloco S)	220,00	FNT	800 VA	0,8	640 W	3,64 A	0,7	1	5,19 A	10,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	2,5	24,82	26	0,61	800 VA		
12	AC 25 (Direção)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	<Nenhum>	6	19,39	20	0,24		1500 VA	
13	AC 24 (Sala dos professores)	380,00	FFT	3000 VA	0,8	2400 W	7,89 A	0,7	1	11,28 A	20,00 A	<Nenhum>	6	23,24	24	0,29			1500 VA
14	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--					0 VA
15	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--			0 VA		
16	Reserva	220,00	FNT	0 VA	--	--	--				20,00 A	--		--				0 VA	
																Totais:	6143 VA	7102 VA	4839 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência — Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) — (Ib < In < Iz)
FCA:Fator de Correção por Agrupamento — In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Correção por Temperatura — Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Painel	
Iluminação (Residencial)	5000 VA	0,52	2600 VA		
TUEs (Residencial)	1800 VA	0,84	1512 VA	**Potência Instalada:**	17952 VA
TUGs (Residencial)	2800 VA	0,66	1848 VA	**Potência Demandada:**	14612 VA
Iluminação+TUGs (Residencial)	100 VA	0,88	88 VA	**Corrente Total:**	27,28 A
Ar Condicionado	9000 VA	1,00	9000 VA	**Corrente Total Demandada:**	22,20 A

Notas:

Painel: MED

Sistema de Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)

Circuito	Descrição	In: Disjuntor (A)	Seção do Condutor Adotado (mm²)
1	QDGn	125,00 A	70
2	Espaço Vazio	--	
3	Espaço Vazio	--	
4	Espaço Vazio	--	

Classificação da Carga	Potência Instalada	Fator de Demanda	Potência Demandada	Totais do Painel	
Iluminação (Residencial)	16700 VA	0,24	4008 VA		
TUEs (Residencial)	3000 VA	0,70	2100 VA	**Potência Total Instalada:**	106504 VA
TUGs (Residencial)	11261 VA	0,24	2703 VA	**Potência Total Demandada:**	70803 VA
Iluminação+TUGs (Residencial)	400 VA	0,88	352 VA	**Corrente Total Instalada:**	161,82 A
Ar Condicionado	78000 VA	0,80	62400 VA	**Corrente Total Demandada:**	107,57 A

Notas:

CARIMBO DA PREFEITURA

PREFEITURA AÇAILÂNDIA — CIDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE.

Ampliação da Escola Municipal Sudelândia

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Açailândia
ENDEREÇO: Rua São Luis, S/N, Assentamento 50 BIS, Açailândia-MA
MUNICÍPIO - UF: AÇAILÂNDIA - MA

RESPONSÁVEL: Karla Jamyns Lima Nascimento
RESP. TÉCNICO: Wagner de Castro Nascimento — CREA-MA RNP 1905140240
CREA:
PROJETADO POR: Mateus Sousa Santos

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ELÉTRICO

FORMATO: A0 (1189x841 mm)
TABELAS DOS PAINÉIS
ESCALA:
ELE
REV: R.00
DATA: Agosto/2025
FOLHA: 03/03